

# WP-6×4 取扱説明書

Ver1.0 DEC2006 MTC-communications

## 【概要】

クリアーカム2チャンネル仕様のウォール・プレートで、4チャンネルのクリアーカムラインを2チャンネルに自由にアサインすることができます。アサインの状態は自照式プッシュ・スイッチにより確認できます。回線の切替はラッチング・リレーを使用しているため電源がオフの状態でも接続は保持され、再度電源が投入されたときも設定が保持されます。電源はクリアーカム回線から供給されますので専用電源は必要ありません。



WP6×4

## 【接続】

6ピンのネジ止めユーロ・コネクタに4チャンネルのクリアーカム・ラインを接続

1. GND
2. +DC
3. Dch
4. Cch
5. Bch
6. Ach

XLR6ピンオスコネクタにRS-602/6ピン仕様V-BOXを接続

1. GND
2. +DC
3. Bch
4. Ach 5, 6番ピンは空き

## 【設定方法】

アサインしたいチャンネルのボタンを押しながらSetボタンを押します。(電源のON/OFFにかかわらず設定は保持されます。チャンネルのボタンだけを押しても設定は変わりません。)

## 【仕様】

- ◇消費電流 : 9mA (通常時), 20mA (設定時)
- ◇コネクタ : 6ピンのネジ止めユーロ・コネクタ  
: 6ピンオスXLRコネクタ(クリアーカムライン出力)
- ◇スイッチ : チャンネル・スイッチx8、セットアップ・スイッチx1
- ◇外形寸法 : 2口電工BOXサイズ/W116mm×H120mm×D35mm
- ◇重量 : 240g

松田通商株式会社

本社  
〒107-0062東京都港区南青山3-3-15 MTCビル  
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618

大阪営業所  
〒532-0011大阪市淀川区西中島4-12-22 5F  
TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823