



Agent-IC

Eclipse-HX デジタルマトリックスインターカムアプリケーション
V-Panel 同等の機能を iPad 及び iPhone で実現



Agent-IC

Agent-IC は Eclipse-HX 用のダウンロードアプリケーション
IVC-32-HX を使用している Eclipse-HX ユーザーであれば
V-Panel と同等使用が可能

iOS8 以降で使用できるスマートフォンとタブレットに対応

- App Store からダウンロード可能
- iOS8.0 以降で動作可能
- Wi-Fi, 3G, 4G/LTE ネットワークで接続
- 1 枚の IVC-32-HX に 32 までのクライアント接続可能

= Agent-IC Mobile App 主な仕様 =



対応機種 (Clear-Com サイト App Store にて要確認)

- iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+
- iPad 2, 3, 4
- iPad Air 1, 2
- iPadMini 1, 2, 3
- iPad Pro
- iPod Touch 5G
- iOS バージョン : 8.0 以降
- Eclipse EHX バージョン : 8.5

キー・ページ

- 4+ Reply キー : iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S ; iPod Touch 5G
- 5+ Reply キー : iPhone 6+, 6S+
- 15+ Reply キー : iPad 2, 3, 4 ; iPad Air 1, 2 ; iPadMini 1, 2, 3
- 23+ Reply キー : iPad Pro

ネットワーク :

- Type : Wi-Fi, 3G, 4G, LTE
- IP 帯域 : 1 クライアントにつき双方向で 140kB/s
- サイレンスサプレッション機能 : オプション
- 必要ポート数 : 1
- ポートナンバー : 初期設定時 6001 (変更可能)
- DNS サポート : 可能
- 最小遅延値 : Matrix から Agent-IC = 150ms, Agent-IC から Matrix = 90ms

オーディオ

- コーデック : G.722 (7.4 kHz)
- オーディオ暗号化 : AES-128
- ローカルミックスレベルコントロール及びマイクミュートとラウドスピーカーカット : 可能
- コミュニケーションモード : パーティーライン、会議、ポイントトゥーポイント、IFB、ISO 他

その他

- Bluetooth ヘッドセットサポート
- スピーカーフォンモード
- バックグラウンド操作可能
- コールシグナル対応
- Reply キーサポート
- 日本語 (漢字・ひらがな・カタカナ) サポート



松田通商株式会社

URL : <http://mtc-japan.com> 2016年6月現在 Ver1.1
〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTC ビル
TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618
大阪営業所 : TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823

※記載の商品 / ブランド名やロゴは各社の登録商標です
※製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります