



## Mobile Reportphone

# S25

モバイルリポートフォン

eela audio S25はスマートフォンや携帯電話を使用して現場からの中継を行うためのモバイルリポートフォンです。本体にマイクとヘッドフォンを接続し、スマートフォンや携帯電話で局側と通話状態にするだけで中継ポイントとなります。機動性を活かすためにコンパクトされた本体にはライン入出力や必要なボリューム等のコントローラーが装備されています。1人でレポートをするためのショルダーベルトが付属しており、操作も容易です。本体には充電可能なニッケル水素電池4本が実装されており、付属のAC/DCアダプターによるフル充電で約10時間以上、15分の充電でも約1時間の使用が可能です。また本体スイッチの切り替えによって単三アルカリ乾電池の使用も選択できます。マイクやヘッドフォンコネクターはロックタイプを使用し、不用意に抜けてしまうことがないようになっています。また、マイク入力にはコンプ/リミッター、入力LEDインジケーターが装備されており、適切なレベルを確保できます。

ポイント  
**1**

肩掛けできる  
ベルト付き



ポイント  
**2**


バッテリーチャージもらくらく

- バッテリーステータスで容量確認
- フルチャージで10時間以上、15分チャージでも1時間以上使用可
- 市販の単三電池も使えます

ポイント  
**3**

コンプ・リミッター内蔵

急な過大入力でもひずみません



ポイント  
**4**

本体側にDsubを用いることによって  
各社に対応

- 携帯電話と接続するケーブルはD-Sub
- しっかり固定でき、万ケーブルが断線しても簡単に交換できます

iPhoneタイプ及び平型コネクタ等、各社の仕様に合わせて変換コードを製作可能ですが、電話のモデルによってはすでにプラグが入りできない場合があります。その場合は製作ができませんので、事前に弊社担当まで使用される電話のモデルをお知らせください。



ポイント  
**5**

軽量でコンパクト

- 120(W)×48(H)×60(D) mm
- バッテリー付で700g
- かばんにすっぽり入ります!



|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| マイク入力      | XLR3F バランス                           |
| ライン入出力     | 1/4 TRS バランス 各1                      |
| ヘッドフォン最大出力 | +14dB(600Ω)                          |
| 携帯電話       | DB15F(電話側に合わせた変換ケーブルが必要となります)        |
| 電源         | 100V AC/DC アダプター、単三型ニッケル水素バッテリー 4本付属 |
| 寸法         | 120(W) × 48(H) × 60(D) mm            |
| 重量         | 約700g                                |