

CHAT® 150 | CHATAttach™ 150 USB

Personal/Group Speaker Phones

Chat 150とChatAttach 150は4~8人ほどのグループユースに最適なスピーカーフォンです。パソコンへのUSB接続、電話、ビデオ会議システムと接続し、明瞭で質の高いフルデュプレックス(全二重)オーディオコミュニケーションを提供します。スピーカーフォンにもともと内蔵されているオプションよりはるかに高い性能を発揮し、オフィスや会議にうってつけの装置です。

ClearOne®



DELIVERS
SUPERIOR
HANDS-FREE
AUDIO FOR
PC-BASED
COLLABORATION
APPLICATIONS

ADVANTAGES

デスクトップ・ノートパソコンに関わらず全二重スピーカーフォンが使用できます。

+ ハンズフリーオーディオとしてご利用いただくために、CHAT 150またはCHAT Attach 150をUSB接続でデスクトップ/ノートパソコンに接続してください。

- >VoIPソフトフォン
- >インスタントメッセージャー
- >Web会議

豊かな音声再生を楽しめます。

+ 広帯域の周波数特性でメディアプレーヤーで豊かな音声再生ができます。

快適で明瞭な音声

+ ClearOne独自のHDConference™ オーディオプロセッシング技術は、豊かで明瞭な音声による自然な会話を提供します。

- >フルデュプレックス(全二重)オーディオで途切れの無い、快適な同時通話ができます。
- >エコーキャンセレーション
- >ノイズキャンセレーション
- >進化したオートマチックレベルマネジメント

+ 内蔵された3つのマイクが360°、装置から約2.4mの範囲で集音します。

HDConference™

> Chat 150 機器構成



CHAT 150ユニット
Part# 910-156-200



USB 2.0接続ケーブル
Part# 830-156-200



クイックスタートガイド
Part# 800-156-202

梱包内容

セットアップに必要な機器、パーツが同梱されています。
※上図参照

> ChatAttach 150 機器構成

CHATAttach Packout for the CHAT 150



CHAT 150ユニット×2
Part# 910-156-200



USB 2.0接続ケーブル
Part# 830-156-200



CHATAttachケーブル
Part# 830-156-010L



CHATAttach電源
Part# 551-156-200



CHATAttach
クイックスタートガイド
Part# 800-156-225

CHATAttach Expansion Cable Packout



CHATAttachケーブル
Part# 830-156-010L




CHATAttach電源
Part# 551-156-200




CHATAttach
クイックスタートガイド
Part# 800-156-225

> ルームアプリケーション

CHAT 150



CHATAttach 150



ソフトウェア

ソフトウェアを使用して接続デバイスに応じ、Cha150を最適な状態に設定することができます。オートアップデート機能は、Webから新しい情報を自動的に更新し、ソフトウェアとChat150を最新の状態に保ちます。

> 仕様

コネクタ

USBコネクタ
Version 2.0互換機
コネクタ：Mini B Female

Keyedコネクタ
Keyed RJ-45 (8コンダクター)

コントロール

ボリュームアップ
ボリュームダウン
マイクオフミュート

操作システムサポート

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

オーディオ

スピーカー
バンド幅：190Hz - 20kHz
最大出力レベル：85dB SPL@1m

マイク

バンド幅：100Hz - 12kHz

電源

USB-powered
5 VDC @ 500 mA最大

外部からの電源供給
100 -240 VAC入力
9 VDC @ 560 mA 出力

動作環境

動作環境：5-40°

寸法/重量

CHAT 150寸法 (W×D×H)
18.8cm × 18.8cm × 4.6cm

CHAT 150重量
0.53kg

コンプライアンス

RoHS
FCC Class A Part 15
FCC Part 15.19 (A) (3)
ICES-003
EU Compliance

モデルナンバー

910-156-200 Chat 150 USB

- Single CHAT 150 and Connecting Cable

910-156-200-00 CHATAttach 150

- Two (2) CHAT 150 Devices, Connecting Cables and Power Supply

910-156-222 CHAT 150 Avaya

- CHAT 150 and Connecting Cable to Avaya Enterprise Phone

910-156-220 CHAT 150 Cisco

- CHAT 150 and Connecting Cable to Cisco Enterprise Phone

910-156-230 CHAT 150 VC

- CHAT 150 and Cable to Video Conference System

アクセサリパーツナンバー

860-156-230L CHAT 150 VC Accessory Kit

- Includes Video Conferencing Breakout Box, Power Adapter, International Power Clips, RCA Connection Cable, 25' Link Cable

860-156-222L CHAT 150 Avaya Accessory Kit

- Includes Breakout Box for 2410, 2420, 4610 and 4621 Telephone Handsets, Power Adapter, International Power Clips, RJ-9/RJ-9 Telephone Cable, 25' Link Cable

860-156-220L Chat 150 Cisco Accessory Kit

- Includes Breakout Box for 7940, 7960, and 7970 Telephones, Power Adapter, International Power Clips, RJ-9/RJ-9 Telephone Cable, 25' Link Cable

910-156-225 CHATAttach Expansion Kit

- Includes Cables, Power Supply and Quick Start Guide to Update Two (2) CHAT 150 Devices to CHATAttach

> 販売元

松田通商株式会社 inquiry@mtc-japan.com

本社 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-15 MTCビル TEL:03-5413-4611 FAX:03-5413-4618
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-12-22 5F TEL:06-6101-2822 FAX:06-6101-2823

<https://mtc-japan.com>



この仕様書は2010年10月現在のものです。

- 仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- 記載の商品・ブランド名・ロゴは各社の登録商標です。